

## Checkliste: Einrichtung Fritz.Box für Vectron Kassensysteme

## Vorbereitung:

Fritz.Box, Zugangsdaten vom Internet Provider, Dynamische DNS Adresse (empf. <u>www.no-ip.com</u>) mit Zugangsdaten.

## Vorgehen:

 Schließen Sie die Fritz.Box an und verbinden Sie Ihren PC mit der Fritz.Box.
 Gehen Sie auf die Internetadresse: fritz.box und stellen Sie dort das Fritz.Box Kennwort ein.

Kennwort: \_\_\_\_\_

- 2. Richten Sie nun den Internet-Zugang ein. Über den Assistenten oder im Punkt Internet manuell.
- 3. Wechseln Sie nun auf die erweiterte Ansicht.
- 4. Unter "Heimnetz" finden Sie den Punkt Netzwerkeinstellungen.
- 5. Klicken Sie auf den Button "IPv4 Adressen"
- 6. Tragen Sie folgendes ein:
   IPv4 Adresse der Box
   192.168.1.1
   eigene: \_\_\_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_.

   Subnetzmaske
   255.255.255.0
   eigene: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_. \_\_\_\_.
   \_\_\_\_\_\_\_.

   DHCP-Server aktiv.
   Haken
   eigene: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_.
   \_\_\_\_\_\_.

   bis
   192.168.1.200 (ab 201 beginnen die Kassen)
   eigene: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_.
   \_\_\_\_\_\_.

Gültigkeit 10 Die Fritz.Box mit den geänderten Werten neu starten.

- \_\_\_\_\_\_
- 7. Unter dem Punkt Internet finden Sie den Punkt Freigaben.

8.	Klicken Sie nun auf "Portweiterleitung" und stellen Sie folgendes ein:			
	Portfreigabe aktiv für:	andere Anwendung		
	Bezeichnung:	Kasse		
	Protokoll:	UDP		
	von Port:	6		
	bis Port:	6		
	an Computer:	manuelle Eingabe der IP-Adresse		
	an IP-Adresse:	192.168.1.201	eigene:	
	an Port:	6		

## Ihr Fachhändler seit über 30 Jahren. Mitglied im zentralen CKV Fachhändlerverbund Gründungsmitglied des DFKA



9.	Klicken Sie nun auf Dyr	namic DNS und stellen Sie folgendes ein:			
	Haken bei Dynamic DNS benutzen				
	Dynamic DNS-Anbieter : No-Ip.com (oder Ihr Anbieter)				
	Domainname:	den Host Namen aus Ihren Zugangsaten der dyn.Adresse			
	Benutzername:	den Benutzer Namen Ihrer dyn.Adresse			
	Kennwort:	das Kennwort Ihrer dyn.Adresse			

10. Klicken Sie nun auf "FRITZ!Box Dienste" und setzen Sie einen Haken vor "Internetzugriff auf die Fritz!Box über HTTPS aktiviert.

11. Unter "System" finden	Sie "FRITZ!Box-Benutzer"				
richten Sie hier bitte e	richten Sie hier bitte einen Benutzer für die Fernwartung ein indem Sie auf "Benutzer hinzufügen" klickei				
Benutzer Konto aktiv	Haken				
Benutzer Name:	Kassen Stracke	eigener:			
email Adresse:	service@kassen-stracke.de				
Kennwort:		eigenes:			
Zugang aus dem Internet erlauben, ein Haken					
Fritz!Box Einstellungen, ein Haken					

Fertig

Faxen Sie bitte diese beiden Seiten an: 0271 / 33 98 37